NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. PODŁ. [m²]
POZIOM 1		
2.1	KLATKA SCHODOWA	10,6 m²
2.2	ŁĄCZNIK	6,0 m²
2.3	KOMUNIKACJA	10,0 m²
2.4	KIEROWNIK	20,0 m²
2.5	TOALETA	6,5 m²
2.6	POCZEKALNIA	23,5 m²
2.7	POKÓJ SOCJALNY	12,7 m²
2.8	TOALETA	6,7 m²
2.9	PSYCHOLOG	20,0 m²
2.10	TERAPIA ZAJĘCIOWA	27,2 m²
2.11	TOALETA DLA OS. NIEPEŁN.	8,9 m²
2.12	POCZEKALNIA	49,5 m²
2.13	TERAPIA ZAJĘCIOWA	23,5 m²
	RAZEM	224,7 m²

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA | CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

KLATKA SCHODOWA I WINDA
WEDŁUG OSOBNEGO OPRACOWANIA

pion kanalizacji

RG/11a · RG/12a · RG/12 C1.1 RG/12

TE-1 · EW1.1 · EW2.1 · AW1.1 · AW2.1 · D1.1 · B1.1 · C1.1 · F1.1 · I1.2

+2,04 · +3,90 · +1,35 · +4,46

schody na strych nieużytkowy

OZNACZENIA

A1.1 - oprawa zwieszana typu ANGLE 2025. 8900lm 87W (Essystem lub równoważna)
AW1.1 - oprawa oświetlenia awaryjnego typu POINT LED 1,5W(Essystem lub równoważna) wyposazona w auto test i własne źródło zasilania zapewniające 1 godzinny czas pracy
AW2.1 - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu OP20-A1,2TA1N IP65 (Essystem lub równoważna) wyposazona w auto test i własne źródło zasilania zapewniające 1 godzinny czas pracy
B1.1 - oprawa zwieszana typu ARCH FLOWER 9200lm 100W (Essystem lub równoważna)
C1.1 - oprawa typu AMARO 3000lm 45W IP44 (Essystem lub równoważna)
D1.1 - oprawa typu MODERNA 2N 4100lm 35W (Essystem lub równoważna)
EW1.1 - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu OP1-A1,2TA1N (Essystem lub równoważna) wyposażona w piktogram wskazujący kierunek ewakuacji, auto test i własne źródło zasilania zapewniające 1 godzinny czas pracy
EW2.1 - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu OP2-A1,2TC1N IP65 (Essystem lub równoważna) wyposażona w piktogram wskazujący kierunek ewakuacji, auto test i własne źródło zasilania zapewniające 1 godzinny czas pracy
F1.1 - oprawa typu TITANIA 4600lm 46W (Essystem lub równoważna)
G1.1 - oprawa typu REGLUX 1040.LED 6000lm 50W IP44 (Essystem lub równoważna)
H1.1 - oprawa typu REGLUX 540.LED 4300lm 40W IP44 (Essystem lub równoważna)
I1.1 - oprawa typu REGLUX 540.LED 3200lm 30W IP44 (Essystem lub równoważna)
I1.2 - oprawa typu REGLUX 540.LED 3200lm 30W obrót 90° IP44 (Essystem lub równoważna)
J1.1 - oprawa typu S4000 2035.LED 4100lm 43W (Essystem lub równoważna)
K1.1 - oprawa typu BEGA 33109 1 575lm 4,1W IP65 naścienna (Essystem lub równoważna)

- łącznik 1-bieg. pt. 230V AC 10A
- łącznik 1-bieg. pt IP44 230V AC 10A
- łącznik świecznikowy pt 230V AC 10A
- łącznik schodowy pt 230V AC 10A
- przycisk monostabilny pt 230V AC 10A

Uwagi:

1. Instalacje oświetlenia wykonać przewodami YDY 2...5x1,5mm² pt .
2. Łączniki i przyciski instalować na wysokości około 1m od potogi
3. Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać aktualne certyfikaty CNBOP

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ETKA PROJEKT
ul. Chrobrego 17/3, 55-200 Oława
tel./fax: 71-30-32-805
kom.: 603-685-925
www.etka.pl biuro@etka.pl

Inwestycja:	Rozbudowa budynku poszkolnego na Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej, dz.nr 46 AM-1,Oleśnica Mała 52, jedn.ewidencyjna Oława		
Inwestor:	Gmina Oława, ul. Piłsudskiego 28 55-200 Oława		
Sprawdził: inst.elektr.			
Projektował instalacje elektryczne	mgr inż. Piotr Palma 176/DOŚ/15	Data	05.2016
		Skala	1:100
Rysunek:	RZUT POZIOMU 1 instalacja oświetlenia	Rys. nr	E-14