NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. PODŁ. [m²]
POZIOM 0		
1.1	KLATKA SCHODOWA	10,2 m²
1.2	ŁĄCZNIK	6,5 m²
1.3	KOMUNIKACJA	15,5 m²
1.4	SALA GIMNASTYCZNA	44,9 m²
1.5	SALA PRZEDSZKOLNA	48,5 m²
1.6	SZATNIA	13,2 m²
1.7	ŁAZIENKA PRZEDSZKOLE	8,0 m²
1.8	POKÓJ SOCJALNY	18,6 m²
1.9	WC - POKÓJ SOCJALNY	2,2 m²
1.10	DYREKTOR	8,1 m²
1.11	WIATROŁAP	7,6 m²
1.12	KOMUNIKACJA	8,0 m²
1.13	KUCHNIA	17,8 m²
A	RAZEM	200,0 m²

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA — CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

KLATKA SCHODOWA I WINDA
WEDŁUG OSOBNEGO OPRACOWANIA

- łącznik 1-bieg. pt. 230V AC 10A
- łącznik 1-bieg. pt IP44 230V AC 10A
- łącznik świecznikowy pt 230V AC 10A
- łącznik schodowy pt 230V AC 10A
- przycisk monostabilny pt 230V AC 10A

Uwagi

1. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDY 2...5x1,5mm² pt .
2. Łączniki i przyciski instalować na wysokości około 1m od posadzki
3. Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać aktualne certyfikaty CNBOP

OZNACZENIA

A1.1 - oprawa zwieszana typu ANGLE 2025. 8900lm 87W (Essystem lub równoważna)
AW1.1 - oprawa oświetlenia awaryjnego typu POINT LED 1,5W(Essystem lub równoważna) wyposażona w auto test i własne źródło zasilania zapewniające 1 godzinny czas pracy
AW2.1 - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu OP20-A1,2TA1N IP65 (Essystem lub równoważna) wyposażona w auto test i własne źródło zasilania zapewniające 1 godzinny czas pracy
B1.1 - oprawa zwieszana typu ARCH FLOWER 9200lm 100W (Essystem lub równoważna)
C1.1 - oprawa typu AMARO 3000lm 45W IP44 (Essystem lub równoważna)
D1.1 - oprawa typu MODERNA 2N 4100lm 35W (Essystem lub równoważna)
EW1.1 - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu OP1-A1,2TA1N (Essystem lub równoważna) wyposażona w piktogram wskazujący kierunek ewakuacji, auto test i własne źródło zasilania zapewniające 1 godzinny czas pracy
EW2.1 - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu OP2-A1,2TC1N IP65 (Essystem lub równoważna) wyposażona w piktogram wskazujący kierunek ewakuacji, auto test i własne źródło zasilania zapewniające 1 godzinny czas pracy
F1.1 - oprawa typu TITANIA 4600lm 46W (Essystem lub równoważna)
G1.1 - oprawa typu REGLUX 1040.LED 6000lm 50W IP44 (Essystem lub równoważna)
H1.1 - oprawa typu REGLUX 540.LED 4300lm 40W IP44 (Essystem lub równoważna)
I1.1 - oprawa typu REGLUX 540.LED 3200lm 30W IP44 (Essystem lub równoważna)
I1.2 - oprawa typu REGLUX 540.LED 3200lm 30W obrót 90° IP44 (Essystem lub równoważna)
J1.1 - oprawa typu S4000 2035.LED 4100lm 43W (Essystem lub równoważna)
K1.1 - oprawa typu BEGA 33109 1 575lm 4,1W IP65 naścienna (Essystem lub równoważna)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ETKA PROJEKT
ul. Chrobrego 17/3, 55-200 Oława
tel./fax: 71-30-32-805
kom.: 603-685-925
www.etka.pl biuro@etka.pl

Inwestycja:	Rozbudowa budynku poszkolnego na Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej, dz.nr 46 AM-1,Oleśnica Mała 52, jedn.ewidencyjna Oława	
Inwestor:	Gmina Oława, ul. Piłsudskiego 28 55-200 Oława	
Sprawdził: inst.elektr.		
Projektował instalacje elektryczne	mgr inż. Piotr Palma 176/DOŚ/15	Data 05.2016 Skala 1:100
Rysunek:	RZUT POZIOMU 0 instalacja oświetlenia	Rys. nr E-13